

1號狀態(說明書上有)			
手電筒狀態	操作方式	效果	備註
關閉	按一下	上次關閉前的模式	
開啟	按一下	關閉手電筒	
關閉	按兩下	main模式	內有1、2、3段 (中等亮)
main模式	按兩下	firefly模式	內有1、2、3段 (低流明)
firefly、turbo、strobe模式	按兩下	main模式	內有1、2、3段 (中等亮)
任一模式	按三下	turbo模式	內有1、2段 (高亮)
任一模式	按四下	strobe模式	內有4段 (暴閃或警示閃)
關閉	按住約一秒後放開	firefly模式	
關閉	按住後不放	F、M、T模式依序切換	
任一模式	按住不放	當前模式切換段數	

	動作	效果
關閉時特殊操作1	鬆1/4電池蓋後按住再鎖緊電池再放開	1、2號狀態切換
關閉時特殊操作2	鬆1/4電池蓋後按住，轉緊再鬆開後放開	5秒電量閃爍指示 (此狀態可25年待機)

2號狀態(說明書上無)		
手電筒狀態	操作方式	效果
關閉	按一下	開啟上次的檔位
開啟	按一下	關閉手電筒
關閉	按住一秒後放開	開啟firefly1模式
firefly1模式	按住一秒後放開	開啟firefly2模式
firefly2模式	按住一秒後放開	開啟main1模式
main模式	按住不放	main1、main2、main3切換
任一模式	按兩下	turbo模式
turbo模式	按兩下	回到切入turbo前的檔位
turbo模式	按住不放	main1、main2、main3切換